

## ホームゲートウェイ(HGW)への PPPoE 接続設定方法

こちらでは、ACCS 光(N)ご利用のお客様へ、NTT 東日本提供のホームゲートウェイ(以下 HGW)への PPPoE 接続設定方法をご案内いたします。

### 1 パソコンと HGW を有線 LAN で接続し、設定画面を表示

HGW の設定画面を表示させるには、次のアドレスをブラウザのアドレス欄に入力し、Enter キーを押します。

<http://192.168.1.1/>

#### 【Wi-Fi で接続する場合】

パソコンまたはスマートフォンの Wi-Fi 接続先リストから、HGW のラベルに記載の SSID を選択し、暗号化キーを入力すると接続できます。

アクセスできますと、以下管理画面が表示されますので、任意のパスワードを入力し、【設定】 ボタンをクリックしてください。

ヘルプ?

本製品は、第三者による不意のアクセスや設定変更を防止するため、機器設定用パスワードを入力してはじめてアクセスできるようになっています。パスワードに使用できるのは32文字以内の半角英数字および記号です。  
※本製品を設定するためのパスワードです。プロバイダから供給されるパスワードではありません。

【機器設定用パスワードの初期設定】

|          |       |
|----------|-------|
| パスワード    | ***** |
| パスワード再入力 | ***** |

設定

## 2 PPPoE 接続設定

パスワードの設定が完了しましたら、PPPoE 接続設定画面へと進みます。

設定ウィザードでは、接続に必要な最低限の設定を行います。

接続先の設定を行います。  
インターネットをご利用になる場合、プロバイダから供給される情報を入力してください。

①

**【利用タイプの選択】**

利用タイプ

インターネット接続先を設定する  
 インターネット接続先を設定しない

②

**【接続先の設定】**

接続先名 ACCSnet

接続先ユーザ名 an00000@gmf.accsnet.ne.jp

接続パスワード .....

※[接続先ユーザ名]の例:xxx@xxxxxxxxx.ne.jp

③

設定

① **【利用タイプの選択】** を「インターネット接続先を設定する」にチェック

② **【接続先の設定】**

「接続先名」：任意の文字列を入力（例：ACCSnet）

「接続先ユーザ名」：「接続用 ID」を入力（例：an00000@gmf.accsnet.ne.jp）

「接続パスワード」：「接続用パスワード」を入力

※「接続先ユーザ名」および「接続パスワード」は開通時にご郵送しております

「ACCS 光(N)開通のご案内」の書面に記載しております。

③ **【設定】** ボタンをクリックで、画面上部に「正常に処理が完了しました。」と表示されましたら設定完了です。

192.168.1.1 の内容

正常に処理が完了しました。

OK

設定ウィザード

設定ウィザードでは、接続に必要な最低限の設定を行います。

接続先の設定を行います。  
インターネットをご利用になる場合、プロバイダから供給される情報を入力してください。

**【利用タイプの選択】**

利用タイプ

インターネット接続先を設定する  
 インターネット接続先を設定しない